

无人船锂电池安全使用及保养的注意事项

一、电池充电：

1. 必须使用专用充电器进行充电，充电前必须关闭船的开关；
2. 禁止在夜晚及无人看管情况下充电，充满完成后必须断电拔掉充电器；
3. 禁止将电池直接连接到插座或车载点烟式插座上充电；
4. 禁止与其它不同容量、型号、品种的电池组合使用；
5. 充电时如有异味，立即停止充电，并及时联系我司技术人员；
6. 充电线若有磨损、破裂痕迹禁止使用；
7. 因失误操作引发短路保护，电压为 0V 的电池，可用专用充电器充电激活，若无效，请及时与我司技术人员联系；
8. 无人船长时间不使用，需要定期对电池进行保养检查，每两个月充一次电；

二、电池存放保养：

1. 电池贮存切勿暴晒，在阴凉干燥，适宜温度为： $-20^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ 环境中；
2. 禁止将电池与其他金属物一起贮存或运输，运输必须找有资质的物流公司；
3. 电池遇到泡水、变形等非正常情况禁止使用，及时联系我司技术人员；
4. 禁止以任何方式拆开电池外壳，分解电池；
5. 禁止挤压、撞击、投掷、刺穿电池；
6. 禁止电池正负极接反等误操作。